

# HS-1000 LED TARTIM TERAZİSİ

Akülü

İKİSİ BİR ARADA..!

İster düz, ister çukur kefe ile kullan...

M



Yandan Görünüm



Arkadan Görünüm



Çukur Kefe Hediye



## GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Çukur kefe ve düz kefe kullanım imkanı
- ✓ Geniş LED ekran
- ✓ Parça sayma fonksiyonu
- ✓ HOLD (ağırlı dondurma-bekletme) fonksiyonu
- ✓ 1/100000 dahili çözünürlük
- ✓ Gr/kg/lb birim seçimi
- ✓ Alt değer üst değer alarm ayarı
- ✓ Üst üste toplama ve toplama görme
- ✓ Akü ikaz sinyali
- ✓ Direkt AC kablo (adaptörsüz kullanım)
- ✓ 195x280mm ölçülerinde 304 kalite paslanmaz çelik düz kefe, 200x285mm ölçülerinde çukur kefe kullanımı

## HS-1000 LED TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	6	15	30
TAKSİMAT / gr	0.1 - 0.2	0.2 - 0.5	0.5 - 1
TAKSİMAT / gr <b>M</b>	1-2	2-5	5-10
MİN KAPASİTE / gr	40	100	200
MAX. DARA / gr	5999,8	14999,5	29999
EKRAN ELEMENLARI	Ağırlık:6		
ENERJİ TÜKETİMİ	500mAh		
ENERJİ KAYNAĞI	220V/50 Hz		
AKÜ	6V/4 - 4,5Ah		
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolum		
GÖRÜNTÜ METODU	LED Display		
ÇALIŞMA ISISI	0°C / +40°C		
NİSBİ NEM ORANI	% 85		
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ	340x320x240		
NET AĞIRLIK	3,050 gr		
BRÜT AĞIRLIK	3,670 gr		

# HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi f t i s i n y